

DESK

Gateway LoRaWAN

Découvrir le produit
en détail



Connectée



Télérelève et pilotage à distance des capteurs LoRaWAN. Toutes les informations sont disponibles dans un espace cloud sécurisé

Nexelec

LoRaWAN

LTE (3G / 4G)*

Ethernet

Wi-Fi*

Prête à l'emploi



Paramétrages de la Gateway déjà effectués en usine pour une prise en main simple et rapide. Branchez la passerelle, scannez le QR code : votre réseau LoRaWAN est opérationnel !

Simple à utiliser

Gestion de la Gateway depuis l'application de supervision NAVIXIS. Facile et sécurisé, sans paramétrage complexe

Connectivités réseaux multiples*

LTE (3G / 4G) avec carte SIM déjà intégrée pour une connectivité multi-opérateurs dans plus de 150 pays. Si aucun réseau LTE n'est disponible, une liaison Ethernet peut prendre le relais

Sauvegarde de données

Carte micro SD intégrée. Jusqu'à 1 an de données conservées en mémoire. Utile en cas de coupure des réseaux LTE ou Ethernet



Facile à installer

Pose libre sur un bureau, montage mural ou installation sur un rail DIN grâce au kit de fixation inclus

Couverture optimisée du réseau LoRaWAN

Inclus une antenne haute performance pour un réseau LoRaWAN fiable et étendu

Design

Sobre et élégant pour une intégration discrète de la passerelle dans tous les bâtiments

DESK

Gateway LoRaWAN

Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Connectivité
G120LR	LTE / Ethernet
G110LR	Ethernet

127 mm

36 mm



166 mm

Poids net : 300 g

FONCTIONS



Alimentation électrique PoE

Un seul câble Ethernet fournit à la fois les données et l'alimentation électrique de la passerelle jusqu'à 100 mètres de distance. Plus besoin d'installer une prise de courant à proximité directe de la Gateway

CARACTÉRISTIQUES

Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
(protection IP30)
Température : de -10°C à +55°C
Hygrométrie : de 10% RH à 95% RH
(sans condensation)

Contenu du coffret

1 passerelle
1 antenne LoRa
1 carte mémoire SD
1 carte SIM multi-opérateurs
1 platine de fixation murale
1 kit de fixation rail DIN
1 adaptateur secteur

Connectivité

LoRaWAN
LTE (3G / 4G)*
Ethernet
Wi-Fi*

Type de montage

Mural, plafond, sur rail DIN ou en pose libre

Garantie⁽¹⁾

2 ans

Certification



Fréquence radio

LoRaWAN EU868

⁽¹⁾ Se référer aux informations disponibles sur le site www.support.nexelec.fr. *Connectivités disponibles selon références.